




ISDN Terminaladapter für Hutschienenmontage T726-RS1



ITU-Übertragungsnormen	X.75, V.110, V.120
Schnittstellengeschwindigkeit	1.200, 2.400, 4.800, 9.600, 19.600, 38.400, 57.600 und 115.200 bps Autobauding
Erkennung Datenformate	7E1, 7O1, 8N1, 8E1, 8O1
Schnittstelle	V.24 (RS232), D-Sub 9-polig
Befehlssatz	erweiterter AT-Befehlssatz
Telefonleitung	RJ 45 (ISDN 4-adrig)
Spannungsversorgung	24 VDC +15%, -30%
Stromaufnahme	max. 60mA
Anschluß 24V	Schraubklemme, 2-polig
Temperaturbereich	0-55 °C
Luftfeuchtigkeit	0-95%, nicht kondensierend
Größe	45x75x114 mm (BxHxL)
Gewicht	175 g
Vorschriften	TBR3 A1 (ETS 300 012, 300 125, 300 403)



Bedeutung der LED's

LED Dauerlicht	>>	Statusmeldung
LED Langsames Blinken	>>	Information
LED Schnelles Blinken	>>	Fehlermeldung

RI Rufzeichen	Langsames Blinken
LED Dauerlicht	DCD Verbindung ist aktiv
LED Schnelles Blinken	DTR Aus
AA Auto Antwort	Langsames Blinken
LED Dauerlicht	OFF HOOK
LED Schnelles Blinken	DSR Aus
MSN Keine interne 'MSN'	Langsames Blinken
LED Schnelles Blinke:	Initialisierungsfehler
ACT ISDN Aktiv	Dauerlicht
LED Schnelles Blinken	ISDN Fehler
Tx Daten senden	
Es werden Daten von der PCD gesendet	
Rx Daten empfangen	
Es werden Daten von der PCD empfangen	
