CXG 22, 25

Zähler

Digital-Tachometer

CXG 22, 25

Charakteristik • CXG22: Tachometer/Frequenzzähler

■ CXG25: Summenzähler und Tachometer

Montageart ■ Einbau mit Manschette

Abmessung (mm) 45 x 22 x 59

Zählkapazität 999 999 h, min, s

0,01 h oder 0,01 s

Anzeige ■ LED, 8 mm hohe Ziffern

Speisespannung 10...30 VDC



Vorzugssortiment

Bestellnummern	Charakteristik
	■ Einbaumontage mit Manschette ■ Zählkapazität: 0999.999 ■ Zeiteinheit: s oder min ■ Wartezeit: 01,199,9 s ■ ohne Rückstellung ■ Speisespannung: 24 VDC ■ Optokoppler-Ausgang
CXG222M4N	Tachometer mit Optokoppler-Ausgang
CXG251M4N	Summenzähler und Tachometer* (ohne Ausgang)

^{*}Funktion durch rechte Taste umschaltbar

88 | 89

Technische Daten

Zählfrequenz max. 30 i/s (Zählimpuls: min. 5 ms) oder 10.000 i/s

Rückstellung Ohne, manuell und/oder elektrisch (Rückstellimpuls: min. 5 ms)

Anzeige 7-Segment-LED, 8 mm hohe Ziffern, Vornullunterdrückung, mit oder ohne fixem Dezimalpunkt

 $\begin{array}{ll} {\rm Speisespannung} & {\rm 10...30~VDC~(U_{in})} \\ {\rm Leistungsaufnahme} & {\rm max.~50~mA} \end{array}$

Impulsgeber Kontakte, Spannungsimpulse, elektronische Geber NPN/PNP (Pull up oder Pull down)

Eingangsspannung Low 0...0, 2 x U_{in}, High 0,6 x U_{in} ...30 VDC

Eingangswiderstand ca. 10 k Ω

Ausgang Optokoppler, max. 30 V/10 mA

EMV/Störfestigkeit Klasse B gemäss EN 55011 oder EN 50082-2

EMV/Emmission gemäss EN 55081-2

Datensicherung EEPROM, min. 10 Jahre oder 1 Mio. Speicherzyklen

Schutzklasse Front IP 65

Umgebungstemperatur Betrieb: -10°C bis +50°C

Lagerung: -20°C bis +70°C

Montageart Einbaumontage, Befestigung mit Manschette oder 2 Schrauben M4, Montagelage beliebig

Anschlüsse Schraubklemmen für Kabel 0,2 bis 2,5 mm², Klemmen für 0.2...2.5 mm²

Anschlussschema


CXG 22 / CXG 25




Detaillierte Information bzgl. Programmierung und elektrischem Anschluss sind dem Zähler beigefügt.

1) mit Optokoppler-Ausgang

Massbilder



Montage mit Frontrahmen für Schraubbefestigung (mitgeliefert)



saia-burgess Steuerungskomponenten www.saia-burgess.com 88 | 89



Bestellnummern

Baureihe	CXG		-
Funktion		Summenzähler Summenzähler mit Optokoppler-Ausgang Summenzähler und Tachometer	
Speisespannung	M4	1030 VDC	
	N		



90 | 91 www.saia-burgess.com